## Ввод в эксплуатацию ФР MG-N707TS и КА MG-V545T через веб-интерфейс

Для входа на веб-интерфейс нам нужно перевести аппарат в НТТР протокол. Для этого в автономном режиме на регистраторе выполняем следующие действия меню тести – вибір протоколу – НТТР протокол. После выбора протокола выключаем и включаем аппарат. После включения ждем короткого звукового сигнала (присвоение IP адреса). Для того, что бы узнать IP адрес выполняем следующие действия в автономном режиме меню – тесты – протоколу ТСР после чего распичатается чек с присвоенным IP адресом нашего регистратора. Далее открываем браузер (производитель рекомендует пользоваться Google Chrome) и в адресную строку вводи IP адрес нашего аппарата, после чего мы перейдем на страницу, где запросит логин и пароль



**ΦP MG-N707TS:** 

Имя пользователя – service

Пароль – 751426

KC MG-V545T:

Имя пользователя – service

Пароль – 15290

После ввода запрашиваемых данных мы перейдем на веб-интерфейс нашего аппарата. Для фискализации регистратора нам нужно перейти на закладку **Сервіс** 



После нажатия Сервіс, мы перейдем на страничку, которая имеет следующий вид

Входящие — Яндекс.Почта ×         ЕСК Арр           (         >           (         >           (         >	×	+	C 🍋 -5 🚯	<b>-</b> 5	<u>(</u> 종) 🙇 ☆	ê 🖪 🛡 ·	
Фіскалізація	Заголовок чеку						
Час пристрою	No				and the second		
Скидання	IN2	параметр друку		N707T0	ядок		
Назад	1		0 PECCIPATOP MG	N/0/15			
	2		0 УКРАЇНА 2014				
	3		0 **********************				
	4		0 ПН				
	5		0 ФН				
	Податки					II C	
	Nº	Відсоток податку	Відсоток збору		Тип оподатку	зання	
	1	20.00%		0.00%			0
	2	0.00%		0.00%			0
	3	0.00%		0.00%			0
	4	0.00%		0.00%			0
	5	0.00%		0.00%			0
	luchonuouia ano	SEGNOT				G	

## В «Заголовок чеку» вводим данные по контрагенту :

1,2,3 - наименование, адрес, вид хозяйственной деятельности

4 — налоговый номер ( состоит из 12 цифр) или идентификационный номер ( перед номером ставим нули, что бы было 12 цифр). **ПН** на **IД** меняем в ручную с клавиатуры.

## 5- фискальный номер

Данные лучше вносить в расширенной форме, для перехода на нее нужно выполнить следующие действия:

🗾 Входящие — Яндекс.Почта 🗙 🛛 ECR Арр	x X	🧤 Переводчик Google	🗙 🛛 🜀 податковиї	й номер - Пои 🗙	👿 Індивідуальний і	податков $ imes \mid$ +		
				C 🌞 -5	🌀 🖬 🌞 -5	5 🔞 🗢 🏠 自	₽ ♥ ↓	g 👎
Фіскалізація	Заголовок чеку	)				2		
Час пристрою Скидання	Податки						E 3	
Назад	Nº	Відсоток податку		Відсоток збору		Тип оподаткуван	ня	
	1	2	20.00%		0.00%		0	
	2		0.00%		0.00%		0	
	3		0.00%		0.00%		0	
	4		0.00%		0.00%		0	
	5		0.00%		0.00%		0	
	Інформація про	апарат					S	
	Позиція десяткової крапки	2						
	Режим оподаткування	0		<b>÷</b>	0 ПДВ включено 1 ПДВ не включе	в ціну, ено в ціну		
		Зберігти Скидання						

- 1. Нажимаем на строку **«Заголовок чеку»**, таким образом мы сворачиваем табличную часть.
- 2. Нажимаем на иконку **«Режим форми»**, таким образом мы переходим в расширенный режим, который имеет следующий вид:

е — Яндекс.П 🗙 ЕСК Арр	× 📴 r	lepeводчик Google 🛛 🗙 🕞 податковий ном	1ер - П 🗙   👿 Інд	дивідуальний податк 🗙	ECR App		$\times \mid$	+
192.168.0.154/index.html#fm			C 🌞 -5	6 🖬 🌞 -5	6 🥕	☆ 自	<b>R N</b>	, +
Фіскалізація	Заголовок чеку				м <	> N		C
Час пристрою	N⁰	1	<u>A</u>					
Скидання								
Назад	Параметр друку	0	¢	<ul> <li>о зарезервовано,</li> <li>1 друк подвійною</li> </ul>	шириною,			
				2 друк подвійною	висотою			
	Рядок	PEECTPATOP MG N707TS						
		25opieru Orazouna						
		зоершти Скидання						
	Податки							C
	No	Відсоток податку	Вілсоток збол	N	Ten ono			
		ыдсоток податку	Бідсоток зоор	,y 		даткуванн	л	
	1	20.00%		0.00%				0
	2	0.00%		0.00%				0
	3	0.00%		0.00%				0
	4	0.00%		0.00%				0
				0.000/				
	5	0.00%		0.00%				0
	5	0.00%		0.00%				U

Заполнем первую строку и нажемаем на кнопку **«Зберегти»**, переходим на следующюю строку нажатим кнопки **«>»** и заполняем ее. После заполнение каждой строки не забываем нажимать **«Зберегти»**. Аналогичным образом заполняем налоговые ставки. После внесения всех данных нажимаем на **«Fiscalize»**:

🔤 Входящие — Яндекс.П 🗙 🛛 ЕСК Арр	Х 📴 Пе	реводчик Google 🛛 🗙 🛛 🤇	податковий номер - П.	🗙   👿 Індие	зідуальний по,	датк 🗙 🛛	ECR App		×   -	ł		×
🔶 🔊 🕙   192.168.0.154/index.html#fm			C	<u></u> -5 🍕	6 🖬	<b>i i i i</b> -5	6 🥭	☆ 自	<b>R</b> V	+	Ø	📲 🗉
Фіскалізація		Зберігти Скидання										
Час пристрою Скидання	Податки									C		
Назад	Nº	Відсоток податку	Bi	цсоток збору			Тип оп	одаткувані	я			
	1	20	0.00%		0.00%					0		
	2	(	0.00%		0.00%					0		
	3	(	0.00%		0.00%					0		
	4	(	0.00%		0.00%					0		
	5	C	0.00%		0.00%					0		
	Інформація про	апарат								C		
	Позиція десяткової крапки	2		×								
	Режим оподаткування	0		-	0 ПДВ вкл 1 ПДВ не	іючено в ц включено	ціну, в ціну					
		Зберігти Скидання										
	Save Headers Sav	ve Taxes Fiscalize										

После этих действий должен распечататся чек о успешной фискализации. Таким образом процес фискализации закончен.

Следующим етапом ввода в эксплуатацию будет процес персонализации. Для этого переходим на начальную страницу веб-интерфейса и нажимаем на иконку **«Модем»**.



Откроется страница, которая будет иметь следующий вид:

🔤 Входящие — Яндекс.П 🗙 🛛 ECR Арр	🗙 🔄 Переводчик Google	🗙 🬀 податковий номер - П.	× 👿 I	ндивідуальни	ій податк 🗙	ECR App	0	×	+		×	
A 192.168.0.154/index.html#modem		G	5- 鵜	0	-5	0	🗢 🔂 🗎	R. (	<b>7</b> + C	9	<b>P</b> =	
Стан Налаштування	Модем											
Документи	Персоналізовано з ID_SAM		-									
Назад	Стан модему	Відсутня персоналізація										
	Період зв'язку	00:15:00										
	Зв'язок через	невідкладно										
	Блокування через	невідкладно										
	Обмін Лог											
	Модуль безпеки											
	Картка №		ff00000b	28c6								
	ID_SAM		731226 (b285a)									
	Номер еквайра		271f00									
	Сполучено з ID_DEV		4110732	65 <b>(18807</b> a	f1)							
	Вимкн. Персоналізація SAM Пе	ерсоналізація										

Переходим на закладку **«Налаштування»** и проверяем правильно ли внесены данные информационного эквайринга.

🔤 Входящие — 🗙 ЕСК Арр	🗙 🔤 Переводчик 🗙 🛛	뎡 податковий н 🗙 🛛 👿 Індивідуа.	пьн 🗙 🛛 ЕСК Арр	🗙 🛛 Я) гера-сервис 🗲	К 🛛 🎹 000 «Гера-С 🗙 🗍 🕂	-	×
( ) 192.168.0.154/index.html#moder	n/settings		C 🍋 -5	🕜 🖬 🐔 -5 🕜	🗢 👌 🖻 🖪 💟	+ 9	
Стан	Налаштування м	одему				C	
Налаштування Документи	Адреса еквайєра	93.183.212.14		IP адреса або ім'я. Напрі rro.ukrcard.com.ua	иклад: <b>rro.interplat.ua</b> чи		
Назад	Порт еквайєра	30583		Наприклад: 30583			
	Розмір пакету	5000	<b>*</b>	Максимальний розмір па еквайєром. Може бути ві	жету для обміну даними з д <b>5000</b> до <b>16777216</b> байтів.		
	Рекомендоване значення	50000. У випадку обміну через не	якісний GPRS зв'язок зна	ачення може бути зменьше	не до <b>10000-25000</b>		
		Зберігти Скидання					

Если заполнено все правильно, тогда возвращаемся на закладку **«Стан»** и поочередно нажимаем на кнопки **«Персоналізація»** и **«Персоналізація SAM»** 

🔤 Входящие — 🗙 ЕСК Арр 🛛 🗙	🔄 Переводчик 🗙 🛛 🌀 податковий н 🗙 🛛 🐨 Індивідуаль	🗙   ECR Арр — 🗙   🤋 гера-сервис 🗙   🎹 ООО	«Гера-С 🗙   🕂 🦳 — 🗆 🔜					
		C 🐜 -5 🕖 🖬 🐜 -5 🕖 🗢 🏠	i 🗈 🛡 🕈 😕 👎 🗄					
Стан Налаштування	Модем							
Документи	Персоналізовано з ID_SAM	-						
Назад	Стан модему							
	Період зв'язку							
	Зв'язок через невідкладно							
	Блокування через	невідкладно						
	Обмін Лог							
	Модуль безпеки							
	Картка №	ff00000b28c6						
	ID_SAM	731226 (b285a)						
	Номер еквайра	271f00						
	Сполучено з ID_DEV	411073265 (18807af1)						

- 1. После нажатия кнопки персонализация должен распечататся чек о успешной персонализации.
- 2. После нажатия персонализация SAM в строке **«Персоналізація з ID\_SAM»** должен появится номер ID SAM вашего аппарата.

Таким образом ввод в эксплуатацию фіскального регістратора MG N707TS окончен.

Примичяние: если при провидение каких либо действий в веб-интерфейсе не происходит никакой реакции – обновляйте веб-страницу.