

Технічна підтримка
обладнання:

+38 044 239-10-60,
+38 050 311-64-59
+38 068 014-58-99
+38 073 144-09-38
help@gera.com.ua



Клавіатура касового апарату



GERA

www.gera.com.ua
www.facebook.com/CompanyGERA
Київ, вул. Старосільська, 1К, оф. 22


+38 044 536-18-59
+38 044 503-79-01

ІНСТРУКЦІЯ

з використання касового апарату
MG-V545T/MG-V545T.02



MG-V545.02



MG-V545T
MG-V545.02

MG-V545.02



ПРОГРАМУВАННЯ ТОВАРІВ (ПОСЛУГ):

Увімкнути PPO



Кожний товар програмується командою



Текст вводиться за допомогою поля синіх клавіш



подвійне натискання вибирає регістри символів, а саме – UKP/ENG



видаляє символ зліва від курсору (аналог Backspace)

Коригування назв товарів, що були вже продані, можливе тільки після виконання звітів та

Внесення текстових даних відбувається з можливістю коригувати введений рядок і завершується клавішею

Програмування товару

Ввести номер коду товару: «№ коду товару»

Затвердити номер товару: «назва товару (до 32 символів)»

Ввести ціну: «ціна»

Ввести номер відділу: «номер відділу (0 - 15)»

Ввести номер групи: «номер групи (0 - 8)»

Ввести номер податку:

«Номер податку (0-5) (А 20% - 1, 0 - без оподаткування)»

Ввести ознаку товару: «Ознака товару (1 - вільна ціна, 2 - тільки дробову кількість, 4 - стежити за залишками, 16 - закрити чек, 32 - тільки повернення, 64 - повернення заборонено)»

Після цього вводиться наступний номер коду, і все повторюється з пункту 2

Вихід з режиму програмування:



Ціну товару, його кількість можна змінювати в довільний момент, решту параметрів для товарів, які продались, можна змінити після виконання звітів з обнуленням або

Вивід на друк запрограмованих кодів:

адміністратора*» «№ початкового коду» «№ кінцевого коду»

Корекція часу: «Пароль адміністратора*» «Час (години, хвилини, секунди)»

*- пароль адміністратора за виробником: «12321»

ПРОДАЖ ТОВАРІВ (ПОСЛУГ)

Режим реєстрації:

Увімкнути PPO:

Зареєструвати касира: «номер кас.» (01, 02...) «пароль кас.»

Ввести залишок (кошти для решти): «СУМА»

Продаж товару:

Один товар: «№ товару»

Декілька товарів: «№ товару 1» «№ товару 2»

Продаж з кількістю (вагою): «кількість» «№ товару»

Продаж з довільною ціною: «№ товару» «Ціна»

Скасування продажу в незакритому чеку:

Скасування останнього товару

Скасування одиночного продажу: «№ товару»

Скасування відкритого чеку (РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ):

Видатковий чек готівкою:

«№ товару»

Видатковий чек картою:

«№ товару»

Звіти без обнулення регістрів:

поточний денний звіт:

поточний звіт по відділам:

поточний звіт по товарам: «№ початковий»

«№ кінцевий»

поточний звіт по касі:

погодинний звіт:

вибірковий друк чеків з ел. журналу:

«№ початковий» «№ кінцевий»

Інкасація:

«сума»

Звіти з обнулінням каси:

Денний Z-звіт (в журнал PPO): «Пароль адміністратора*»

Обнулення відділів: «Пароль адмін.*»

Обнулення по товарам: «Пароль адмін.*»

«№ початковий» «№ кінцевий»

Обнулення за період: «Пароль адмін.*»

ЗВІТ 501 ОБОВ'ЯЗКОВИЙ І ВИКОНУЄТЬСЯ В КІНЦІ КОЖНОГО РОБОЧОГО ДНЯ!
В ІНШОМУ РАЗІ РОБОТА АПАРАТУ БУДЕ ЗАБЛОКОВАНА!

*- пароль адміністратора за виробником: «12321»